

Delock Adapter HDMI-A Stecker > VGA Buchse mit Audio

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal zu übertragen.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >
 - 1 x VGA 15 Pin Buchse
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: CH7101
- High Speed HDMI Spezifikation
- VGA Anschluss ohne Muttern
- Signalrichtung: HDMI Eingang > VGA Ausgang
- Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 47 x 23 x 23 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI-A Buchse
- Monitor mit einer freien VGA Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapter HDMI zu VGA

Artikel-Nr. 65895

EAN: 4043619658954

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 1 x VGA 15 Pin Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	CH7101
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	47 mm
Breite:	23 mm
Höhe:	23 mm
Farbe:	schwarz