# Delock Medien Konverter 100Base-FX SC SM 1310 nm 20 km

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Fast Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern.

## Technische Daten

- Für Single-Mode-Fasern, 1310 nm Wellenlänge
- Reichweite bis zu 20 km mit 9/125 µm Faser
- Anschlüsse:
  SC Duplex Anschluss für 100 Base-FX
  RJ45 Anschluss für 10/100 Base-TX
- Datenübertragungsrate bis zu 100 Mb/s
- 6 LEDs zur Statuskontrolle
- DIP-Switch zur Konfiguration von LFP (Link Fault Pass Through), Half- oder Full-Duplex, 10 oder 100 Mb/s Betrieb
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes 5 V Netzteil
- Leistungsaufnahme: 2,5 W
- Maße (LxBxH): ca. 95 x 70 x 26 mm

## Artikel-Nr. 86215

| | |
|---|---|
| EAN | 4043619862153 |
| Ursprungsland | China |

## Packungsinhalt

- Medienkonverter
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Verpackung

- White Box

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.