

Delock Umschalter Audio / Video 4 Port manuell bidirektional

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Audio / Video Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Audio / Video Geräte, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

1. Sie können bis zu vier Audio / Video Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit Audio / Video Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das analoge Signal am Bildschirm wiedergeben soll.
2. Sie können ein Audio / Video Gerät an bis zu vier Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das analoge Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich)



Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Funktion 1
 - Eingang: 12 x Cinchbuchse (rot, weiß, gelb)
 - Ausgang: 3 x Cinchbuchse (rot, weiß, gelb)
 - Funktion 2
 - Eingang: 3 x Cinchbuchse (rot, weiß, gelb)
 - Ausgang: 12 x Cinchbuchse (rot, weiß, gelb)
- 4 mechanische Tasten
- Unterstützte Videobandbreite: 50 Hz – 5,5 MHz
- Unterstützter Audiofrequenzbereich: 10 Hz – 20 kHz
- Metallgehäuse
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Maße (LxBxH): ca. 136 x 88 x 33 mm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit freien Audio / Video Ports
- Cinch Anschlusskabel

Artikel-Nr. 87637



EAN 4043619876372

Ursprungsland China

Packungsinhalt

- Umschalter bidirektional
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

Abbildungen

